

# CB-4FD-10A

## 调光模块



CB-4FD-10A是CB系列调光模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等领域，具有4路10A前向沿可控硅调光输出功能，可接入阻性负载或白炽灯、卤素灯，前向可控电子变压器等。

### 产品型号表

型号	电源	开关量输入	可控硅调光输出	Pyxos	功耗
CB-4FD-10A	P总线链路供电	-	4	1	20mA@24V

### 技术参数

序列	项目	参数	序列	项目	参数
1	功耗	20mA@24V	6	存储温湿度	常温 0%~95%RH无冷凝
2	电源	P总线链路供电	7	外形尺寸	305mm(W) x 185mm(H) x 105mm(D)
3	可控硅调光	单路10A	8	外壳材料	金属外壳
4	开关量输入	-	9	安装方式	挂壁安装
5	操作温度	-10~50°C			

## 安装说明

请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置开关量模块时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

### CB-4FD-10A接线引脚定义表

名称	标识	意义说明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos总线端口
调光电源输入	L1~L4	调光负载电源输入通道1~4
调光电源输出	T1~T4	调光负载电源输出通道1~4
N	零线	供电电源 220VAC零线端
L	火线	供电电源 220VAC火线端

## 尺寸和接线图

